

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR

Prima sessione 2009 – Sezione B

Prova pratica del 22/07/2009

Classe 9 – Ingegneria Informatica

Si realizzi come FSM complessa un sistema in grado di controllare la temperatura di 4 alloggi secondo le specifiche seguenti.

Il sistema riceve su 5 ingressi separati (T1,T2, T3, T4 e RIF) la temperatura dei quattro alloggi e una temperatura di riferimento programmata (ogni valore è costituito da un intero in c/a/2 su 8 bit). I cinque valori di temperatura possono essere aggiornati una volta al minuto.

Il sistema deve fare in modo che la temperatura media dei 4 alloggi non si discosti per piu' di 1 grado dalla temperatura di riferimento, e che le singole temperature non si discostino di piu' di 2 gradi.

Per modificare la temperatura degli alloggi il sistema è in grado di attivare o disattivare il riscaldamento di ognuno degli alloggi indipendentemente dagli altri, secondo 3 gradazioni: spento, acceso a potenza media, acceso a potenza massima. La potenza massima va usata quando la temperatura media rispetta le specifiche, ma la temperatura di un alloggio è troppo bassa.